

acer




Aspire 3

A315-41-R790

Aspire 3

- Tela de 15.6" com resolução HD
- Processador (CPU) AMD Ryzen™ 3 2200U
- Teclado em português do Brasil padrão ABNT 2

Imagens meramente ilustrativas



ESPECIFICAÇÕES

Aspire 3

A315-41-R790



Vistas do Produto	1. Webcam 2. Tela de 15,6" 3. Slot para trava Kensington 4. Porta Ethernet (RJ-45) 5. Porta HDMI® (suporte a HDCP) 6. Porta USB 3.0 7. Leitora de cartão SD™ 8. Botão liga/desliga 9. Teclado 10. Touchpad 11. Porta padrão combo para microfone e fones de ouvido 12. Duas portas USB 2.0 13. Entrada para a fonte carregadora de bateria
Sistema Operacional²	Windows 10 Home (64 bits)
CPU¹	AMD Ryzen™ 3 2200U Dual Core 2.5 a 3.4 GHz 4 MB SmartCache
Memória^{1, 3, 4, 5}	4 GB (módulo) RAM DDR4 Frequência: até 2400 Mhz Expansível até 16 GB (2 slots no total. 1 slot ocupado)
Tela	15,6" LED LCD Painel: TN (twisted nematic) Resolução: HD (1366x720) Anti reflexo Frame rate: 60 Hz Tempo de resposta: 8~11ms Brilho: 220 nits Color gamut (NTSC): 45% Proporção: 16:9 Taxa de contraste: 500:1 Tecnologia Acer CineCrystal™
Placa de Vídeo¹	AMD Radeon™ Vega 3 Graphics. Memória compartilhada com a memória RAM.
Áudio	Dois alto falantes digitais estéreo Microfone digital integrado
Armazenamento^{1, 6}	1 TB HD - 5400 RPM - SATA III - 6 Gb/s Slot M.2 2280 SATA livre (compatível com SSD SATA III até 512 GB. SSD não incluso) Leitor de cartão SD™ (aceita cartão com capacidade até 128 GB)
Webcam¹	Acer com resolução de 640 x 480 e suporte para gravações de vídeo
Wireless e Rede¹	Wireless (Wi-Fi): Atheros QCNFA435A (chipset: Qualcomm Atheros QCA9377A-5) ou Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 (chipset: 3168NGW) Compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz Segurança: WPA e WPA2 Suporta 20/40MHz em 2.4GHz e 20/40/80MHz em 5GHz Taxa de transmissão até 433 Mbps em 802.11ac e 150 Mbps em 802.11n Certificado ANATEL Bluetooth: Versão 4.1 LE, Classe II (potência máxima de transmissão até +4dBm), Suporta SP (Simple Pairing) e EIR (Enhanced Inquiry Response) Certificado ANATEL LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45) com suporte a Wake on LAN
Segurança¹	Senha para proteção da BIOS e HDD Slot para trava Kensington
Dimensões e Peso⁷	Dimensões: 381,6 (L) x 262,8 (P) x 21,6 (A) mm Peso: 2,1 Kg Dimensões da caixa: 502 x 300 x 65 mm Peso com caixa: 2,5 Kg
Alimentação e Bateria⁸	Fonte de Alimentação Bivolt • Adaptador AC de 3 pinos (45W) com cabo com Certificação INMETRO Bateria: 2 células (Li-Ion) -37 Wh, 4810 mAh, 7.7 V Bateria com autonomia de até 4 horas (valor obtido nos resultados dos testes com o software MobileMark® 2014)
Teclado e Controles	Teclado: • Teclado tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 com teclado numérico dedicado Touchpad: Touchpad multi-gestual com suporte aos comandos de produtividade do Windows® 10 • Certificado Microsoft Precision Touchpad
Aplicativos Embarcados⁹	• Acer Care Center • Acer Collection • Quick Access
Conteúdo da Embalagem	Notebook Acer Aspire 3 Fonte carregadora do notebook Manual em Português Termo de garantia
Garantia	Garantia limitada de 1 (um) ano
Cor	Preto
Acer P/N	NX.HD3AL.003
NCM	8471.30.19
UPC	193199166937
EAN	4710180244236

1. As especificações podem variar de acordo com o modelo.
 2. O software de 64 bits é necessário para aproveitar as vantagens do processamento de 64 bits.
 3. A memória do sistema compartilhado pode ser alocada para suportar gráficos, dependendo do tamanho da memória do sistema e outros fatores. A memória do sistema real disponível para o sistema operacional será reduzida por qualquer memória usada pela solução gráfica e os recursos necessários para o ambiente operacional.
 4. A velocidade da memória pode variar dependendo da CPU, chipset ou memória instalada.
 5. Todas as marcas e nomes de produtos mencionados neste documento incluindo marcas registradas de suas respectivas empresas e são usadas exclusivamente para descrever ou identificar os produtos.
 6. 1 GB é de 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor e pode variar de acordo com os materiais pré-carregados e o ambiente operacional. O Acer Recovery Management usa uma parte da capacidade do disco rígido declarada como espaço de recuperação de fábrica.
 7. O peso pode variar de acordo com a configuração do produto, componentes do fornecedor, variabilidade de fabricação e opções selecionadas.
 8. A vida útil da bateria listada é obtida simulando a visualização de vídeos armazenados no dispositivo móvel. O loop de teste segue e continua a correr, sem interrupção ou qualquer outra entrada, até que a bateria seja drenada. A duração da bateria indicada é apenas para fins de comparação. A vida real da bateria varia de acordo com o modelo, a configuração, as aplicações, as configurações de gerenciamento de energia, as condições de operação, o formato do vídeo e os recursos usados. A capacidade máxima de uma bateria diminui com o tempo e o uso.
 9. O software incluído pode variar dependendo da configuração de hardware, sistema operacional e disponibilidade regional.